

HP Vectra VL
série 7

**Guia de
Atualização e
Manutenção**

Nota

As informações contidas neste manual estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia.

A Hewlett-Packard não oferece garantia de nenhum tipo com respeito a este manual, incluindo as garantias implícitas de comercialização e conveniência para um propósito específico, mas não se limitando a elas. A Hewlett-Packard não será responsável por erros aqui contidos ou por danos incidentais ou conseqüências relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material.

Este documento contém informações do proprietário que são protegidas por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da Hewlett-Packard Company.

Matrox® é uma marca registrada da Matrox Electronic Systems Ltd. MGA™ e MGA Millennium™ são marcas registradas da Matrox Graphics Inc.

Kensington™ é uma marca registrada da Kensington Microware Ltd.

Microsoft®, MS®, MS-DOS® e Windows® são marcas comerciais registradas nos E.U.A. da Microsoft Corporation.

Pentium® é uma marca comercial registrada nos E.U.A. da Intel Corporation.

Hewlett-Packard France
Commercial Desktop Computing Division
38053 Grenoble Cedex 9
França

© 1997 Hewlett-Packard Company

Guia de Atualização e Manutenção

A Quem é Destinado este Manual

Este manual é destinado a qualquer pessoa que deseje:

- Configurar o PC
- Adicionar acessórios ao PC
- Solucionar problemas no PC
- Descobrir onde obter mais informações e suporte.

Para obter informações sobre como configurar e utilizar o PC, consulte o *Guia do Usuário* que acompanha o PC. O *Guia do Usuário* também está disponível no kit do MIS para o seu PC (consulte a page v).

Informações Importantes de Segurança

ADVERTÊNCIA

Se você tem alguma dúvida a respeito de poder levantar o PC ou o monitor com segurança, não tente movê-lo sem ajuda.

Para a sua segurança, ligue sempre o equipamento a uma tomada aterrada. Utilize sempre um cabo de alimentação com um plugue aterrado adequadamente, como o fornecido com este equipamento, ou um que esteja de acordo com as regulamentações. Este PC será desligado ao remover o cabo de alimentação da tomada. Isto significa que o PC deve estar localizado próximo a uma tomada de fácil acesso. Para a sua segurança, nunca retire a tampa do gabinete do PC sem antes retirar o cabo de alimentação da tomada e de qualquer conexão com uma rede de telecomunicações. Coloque sempre a tampa do gabinete no PC antes de ligá-lo novamente.

A fim de evitar os choques elétricos, não abra a fonte de alimentação.

Este PC HP é um produto laser de classe 1. Não tente fazer nenhum ajuste nas unidades de laser.

O Kit MIS para o PC

Este manual faz parte do kit MIS, disponível no site da HP na World Wide Web:

<http://www.hp.com/go/vectrasupport/>

O kit MIS para o PC inclui:

- Ajuda HP—os recursos principais do PC e como utilizá-los (também disponível na unidade de disco rígido).
- Como Utilizar o Som—descreve como aproveitar ao máximo o sistema de som (também disponível na unidade de disco rígido dos modelos multimídia).
- Como Explorar o PC —descreve as partes básicas do PC e como otimizar o desempenho.
- Guia do Usuário —descreve em detalhes como configurar o PC. Também possui informações resumidas sobre a instalação de acessórios e solução de problemas.
- Guia de Atualização e Manutenção —este manual.
- Guia de Familiarização—informações de treinamento do PC para o pessoal de suporte e manutenção.
- Guia do Administrador de Rede—informações sobre o driver de rede para administradores de rede.
- Capítulos do Livreto de Serviços—informações sobre atualização e peças de substituição, incluindo os números das peças da HP.

Você também localizará informações completas sobre os serviços disponíveis e as opções de suporte no site da HP na World Wide Web. Para visualizar o conjunto completo dos serviços disponíveis, vá para:

<http://www.hp.com/go/vectra/>.

1 Como Instalar Acessórios no PC

Acessórios Que Podem Ser Instalados	12
Como Retirar e Recolocar a Tampa	13
Como Retirar a Tampa	13
Como Recolocar a Tampa após Instalar os Acessórios	14
Como Mover e Recolocar a Fonte de Alimentação	15
Como Mover a Fonte de Alimentação	15
Como Recolocar a Fonte de Alimentação	16
Como Instalar Memória	17
Como Instalar Memória Principal	17
Como Atualizar a Placa de Memória Millennium	19
Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa	21
Como Conectar Dispositivos IDE	21
Como Configurar um Dispositivo IDE Após a Instalação	23
Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido IDE na Baia Superior Traseira	23
Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido IDE na Baia Inferior Traseira	26
Como Instalar uma Unidade de CD-ROM, Unidade de Fita ou um Zip Drive em uma Baia Frontal	29
Como Instalar Placas Acessórias	33
Como Instalar a Placa em um Slot Padrão (Slots 1, 2, 3 ou 4)	33
Como Instalar a Placa no Slot Suplementar (Slot 5)	36
Como Configurar Placas Acessórias com Plug and Play	38
Como Configurar Placas Acessórias ISA não-Plug and Play	39
Como Instalar um Cabo de Segurança	40

2 Recursos de Segurança

Como Configurar Senhas	42
Dicas para Utilizar Senhas	42
Como Configurar a Senha de Administrador	43
Como Configurar a Senha de Usuário	44
Monitoramento de Hardware com o HP TopTools	45

3 Como Solucionar Problemas no PC

Programa Setup HP	48
Ordem do Dispositivo de Boot	49
Utilitário HP Vectra Hardware Diagnostics	51
Se o PC Não Inicializar Corretamente	53
Monitor em Branco e Nenhuma Mensagem de Erro	53
Se For Apresentada uma Mensagem do POST	55
Se Não For Possível Desligar o PC	57
Se Houver Algum Problema de Hardware no PC	57
O Monitor Não Funciona	57
Se o Teclado Não Funcionar	59
Se o Mouse Não Funcionar	60
Se a Impressora Não Funcionar	61
Se a Unidade de Disco Flexível Não Funcionar	61
Se a Unidade de Disco Rígido Não Funcionar	62
Se Houver Algum Problema na Unidade de CD-ROM	63
Se uma Placa Acessória Não Funcionar	64

Se Você Esqueceu a Senha	65
Se o Recurso PCI Wakeup Não Funcionar	66
Se Houver Algum Problema de IRQ na Instalação de uma Placa de Som	66
Se Houver Algum Problema de Software no PC	67
Se o Software Não Funcionar	67
Se a Data e a Hora Estiverem Incorretas	67
Se Houver Algum Problema de Áudio no PC	68
Como Instalar uma Bateria Externa	70
Informações Técnicas	71
Chaves da Placa de Sistema	71
Consumo de Energia	72
Emissão Acústica de Ruído	72
Características Físicas	73
IRQs, DMAs e Endereços de I/O Utilizados Pelo PC	74
Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard	75

Como Instalar Acessórios no PC

Este capítulo explica em detalhes como instalar acessórios, como, por exemplo, memória extra, placas acessórias e unidades de disco adicionais, no PC.

1 Como Instalar Acessórios no PC

Acessórios Que Podem Ser Instalados


Acessórios Que Podem Ser Instalados

Atualização de Memória de Vídeo

(Somente nos modelos com placa Millennium)

Até Quatro Placas Acessórias

(Alguns slots podem vir com placas pré-instaladas)



Módulos de Memória Principal:

SDRAM de 16 MB


SDRAM de 32 MB

SDRAM de 64 MB

SDRAM de 128 MB

Uma Baia Interna de Armazenamento de Massa Livre

ou um Slot Suplementar para Placa Acessória PCI



Uma ou Duas Baias Livres para Dispositivos de Acesso Frontal

Zip Drive

Unidade de Fita

Unidade de CD-ROM (já instalado em alguns modelos)


Como Retirar e Recolocar a Tampa

ADVERTÊNCIA

Para a sua segurança, nunca retire a tampa do gabinete do PC sem antes retirar o cabo de alimentação da tomada e de qualquer conexão com uma rede de telecomunicações. Recoloque sempre a tampa no PC antes de ligá-lo novamente.

Como Retirar a Tampa

- 1 Desligue o monitor e o PC.
- 2 Desconecte os cabos de alimentação das tomadas, do PC e do monitor. Desconecte qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 3 Pressione a trava central para destravar o painel frontal.
- 4 Retire o painel frontal pressionando as duas lingüetas para baixo, girando o painel frontal para baixo e levantando-o para fora.
- 5 Se necessário, destrave a tampa usando a chave que acompanha o PC.
- 6 Colocando as mãos nas laterais, empurre a tampa para dentro por cerca de 2 cm (cerca de 1 polegada) e levante-a.




1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Retirar e Recolocar a Tampa

Como Recolocar a Tampa após Instalar os Acessórios

- 1 Verifique se todos os acessórios estão instalados.
- 2 Verifique se todos os cabos internos estão corretamente conectados para que não fiquem presos quando a tampa for recolocada.
- 3 Verifique se a trava da tampa está destravada.
- 4 Abaixe a tampa no computador (alinhando a frente da tampa com a borda frontal interna da estrutura do computador) e deslize-a com firmeza até ficar na posição.
- 5 Se necessário, trave a tampa utilizando a chave.
- 6 Recoloque o painel frontal inserindo primeiro as articulações inferiores e, em seguida, girando-o para cima até ficar na posição. Você ouvirá um clique quando as duas lingüetas estiverem na posição.




- 7 Feche a trava central na parte superior do painel frontal.
- 8 Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.

Como Mover e Recolocar a Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação deve ser movida para que você tenha acesso às baias posteriores de unidade de disco e ao slot adicional para placas acessórias. A retirada da fonte de alimentação também melhora o acesso aos conectores e cabos da unidade de disco.

Como Mover a Fonte de Alimentação

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações. Retire a tampa do PC.
- 2 Levante a frente da fonte de alimentação para liberar os dois trincos laterais e, em seguida, empurre-a para fora horizontalmente. Levante a fonte e coloque-a de cabeça para baixo sobre a unidade de disco frontal.




1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Mover e Recolocar a Fonte de Alimentação

Como Recolocar a Fonte de Alimentação

- 1 Antes de recolocar a fonte de alimentação, certifique-se de que todas as novas unidades de disco foram instaladas corretamente e que todos os cabos de dados e de alimentação estão conectados adequadamente.
- 2 Levante a frente da fonte de alimentação (a extremidade do ventilador) e deslize-a para dentro da parte posterior do PC. Verifique se a articulação atrás da fonte de alimentação encaixa com o corte no chassi. Em seguida, abaixe a frente da fonte de alimentação para que os trincos nas duas laterais deslizem até a posição correta.



- 3 Sempre recoloque a tampa do PC antes de conectar o cabo de alimentação.

Como Instalar Memória

CUIDADO

A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. DESLIGUE todos os equipamentos. Não deixe que roupas toquem nos acessórios.

Para equalizar a eletricidade estática, coloque a embalagem do acessório em cima da fonte enquanto o acessório está sendo retirado da embalagem. Manipule o acessório o menos possível e com cuidado.

Como Instalar Memória Principal

O PC já possui memória principal. Se precisar de mais memória para executar os aplicativos, é possível instalar até um total de 384 MB (três módulos de 128 MB).

A memória principal está disponível em módulos de 16 MB, 32 MB, 64MB ou 128 MB. Existem três "bancos" de memória e cada banco requer um módulos de memória.


Banco	Módulos de Memória Que Podem Ser Instalados
Externo (próximo à borda)	Vem pré-carregado com um módulo de memória, geralmente um módulo SDRAM de 32 MB, dependendo do modelo
Intermediário	Qualquer módulo SDRAM de 16 MB, 32 MB, 64 MB ou 128 MB
Interno	Qualquer módulo SDRAM de 16 MB, 32 MB, 64 MB ou 128 MB

1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Memória

Para instalar um módulo de memória principal:

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do computador (consulte a página 13)
- 3 Alinhe o conector dos módulos de memória com o soquete do slot. Deslize o módulo de memória no slot a 90° da placa de sistema.




Se precisar remover um módulo de memória principal, solte a presilha de segurança e empurre o módulo para frente e para fora do soquete.

- 4 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 5 Verifique a Tela de Resumo HP para ver a nova configuração (para visualizar a Tela de Resumo HP, pressione **Esc** quando o logotipo do Vectra for exibido durante a inicialização.)

Como Atualizar a Placa de Memória Millennium

Se o PC possui a placa de vídeo Millennium, você pode aumentar a memória para obter mais cores e uma resolução de vídeo melhor.

- 1 Desligue o monitor e o computador e desconecte os cabos de alimentação e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações. Retire a tampa do PC.
- 2 Retire a presilha de segurança da parte posterior do PC (você pode utilizar uma moeda para desaparafusá-la). Observe em que slot a placa está.
- 3 Remova a placa do slot cuidadosamente, segurando-a em cada ponta por sua borda superior. Não force a placa. Com seus componentes para cima, coloque a placa em uma superfície limpa, plana, sólida e livre de estática. Manuseie a placa pelas suas bordas.
- 4 Instale o módulo de memória na placa de vídeo. Deslize a placa de volta no slot. Pressione firmemente a placa no soquete. Verifique se o conector da placa está completamente preso ao soquete e não toca componentes de outras placas instaladas. Prenda a placa recolocando a presilha de segurança.



1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Memória


- 5 Instale qualquer outro acessório antes de recolocar a tampa do PC. Reconecte todos os cabos de alimentação e os cabos de telecomunicações.
- 6 Após ligar o PC, mude a resolução de vídeo e o número de cores apresentadas, se necessário. Como alternativa, utilize os utilitários fornecidos com o sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional e a ajuda online para obter mais informações.

Configurações de Chaves Millennium

A placa MGA Millennium possui duas chaves de configuração.

Chave	Use Bloqueio de Chave para:
1	Chave Flash EEPROM para VGA BIOS: <ul style="list-style-type: none">• OFF para evitar atualizações de BIOS da placa de vídeo - PADRÃO• ON para permitir atualizações de BIOS da placa de vídeo.
2	Habilitar ou desabilitar a placa VGA para operações com tela única ou dupla (com uma segunda controladora VGA): <ul style="list-style-type: none">• OFF para operação com tela única — PADRÃO• ON para operação com tela dupla (com uma segunda controladora VGA).

Entre em contato com seu representante HP para obter mais informações sobre atualização do BIOS de vídeo.



Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

NOTA


É possível instalar uma unidade de disco rígido não IDE ou um dispositivo de CD-ROM, mas será necessária uma placa acessória e um driver (normalmente fornecido com o dispositivo). Entre em contato com o fornecedor do produto para obter mais informações.

Você poderá instalar dispositivos adicionais de armazenamento de massa, se precisar de espaço de armazenamento extra para os seus aplicativos. Até duas unidades de disco rígido podem ser instaladas no PC.

Como Conectar Dispositivos IDE

Existem três cabos de dados no PC. Dois deles são para dispositivos IDE:

- Um cabo de unidade de disco rígido IDE (Integrated Drive Electronics) Avançada Ultra ATA. Isto suporta até duas unidades de disco rígido IDE, das quais uma já está conectada. Este cabo é denominado “HDD”.
- Um segundo cabo de unidade IDE Avançada que suporta até dois dispositivos IDE. Se você instalar uma unidade de CD-ROM ou um Zip drive, conecte-o a este cabo. Este cabo é denominado “CD-ROM”.



1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

Até quatro dispositivos IDE podem ser conectados à placa de sistema utilizando esses cabos de dados. (Consulte o manual do dispositivo de armazenamento para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se existem algum procedimento de instalação especial.)

Exemplos de combinações de várias unidades de disco IDE		
Configuração	Conexões a cabos de dados	
1 Unidade de disco rígido	1. Unidade de disco rígido de inicialização:	Conector principal, Cabo HDD
2 Unidades de disco rígido	1. Unidade de disco rígido de inicialização: 2. Segunda unidade de disco rígido:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD
1 Unidade de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM	1. Unidade de disco rígido de inicialização: 2. Unidade de CD-ROM:	Conector principal, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM
2 Unidades de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM	1. Unidade de disco rígido de inicialização: 2. Segunda unidade de disco rígido: 3. Unidade de CD-ROM:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD Conector principal, Cabo CD-ROM
1 Unidade de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM 1 Zip drive	1. Unidade de disco rígido de inicialização: 2. Unidade de CD-ROM: 3. Zip drive:	Conector principal, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM Conector secundário, Cabo de CD-ROM
2 Unidades de disco rígido 1 Unidade de CD-ROM 1 Zip drive	1. Unidade de disco rígido de inicialização: 2. Segunda unidade de disco rígido: 3. Unidade de CD-ROM: 4. Zip drive:	Conector principal, Cabo HDD Conector secundário, Cabo HDD Conector principal, Cabo de CD-ROM Conector secundário, Cabo de CD-ROM

É possível instalar um máximo de duas unidades de disco rígido no PC.

Como Selecionar a
Unidade de Disco Rígido
de Inicialização

Para selecionar a unidade de disco rígido para a inicialização (boot), é necessário entrar no programa *Setup* e ir para o submenu “Unidades de Disco Flexível” do menu Boot (consulte a página 49 para obter mais informações). Conectar uma unidade de disco rígido ao conector principal IDE *não* garante que o PC inicializará nesta unidade de disco rígido.

Configurações dos
Jumpers

Consulte o manual da unidade de disco IDE para verificar se é necessário configurar os jumpers. O jumper da unidade de disco deve ser configurado para “cable select” or “CS”.

Como Configurar um Dispositivo IDE Após a Instalação

Após instalar uma segunda unidade IDE, ou após instalar qualquer unidade de disco flexível, é necessário verificar se o PC identificou corretamente a nova configuração, visualizando a Tela de Resumo HP. Se a configuração não estiver correta, execute o programa *Setup* para configurar o dispositivo. Para obter mais informações sobre a Tela de Resumo HP e o programa *Setup* da HP, consulte a página 48.

As unidades de disco IDE são automaticamente detectadas pelo programa *Setup*. Entretanto, um CD-ROM recém-instalado pode exigir a instalação de um driver de dispositivo adequado. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais detalhes. É possível obter as últimas versões de drivers a partir do site da HP na Web (consulte a página 75 para obter mais informações).

Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido IDE na Baia Superior Traseira

CUIDADO

Manuseie a unidade de disco rígido cuidadosamente. Evite choques e movimentos bruscos pois pode causar danos aos componentes internos da unidade de disco rígido.

Certifique-se de fazer backup dos seus arquivos antes de instalar uma unidade de disco rígido. Consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre como fazê-lo.

A baia superior traseira fica localizada abaixo da fonte de alimentação. Você pode utilizar essa baia para uma unidade de disco rígido de 3,5 polegadas. Também é possível utilizar a baia superior traseira para instalar uma placa acessória PCI.


O PC possui uma controladora integrada Enhanced IDE que suporta duas unidades de disco rígido IDE Ultra ATA. Consulte a documentação da unidade de disco para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se há algum procedimento especial de instalação a ser seguido.

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Remova a tampa do computador e a fonte de alimentação.


1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa


- 3 Na parte posterior, desaparafuse a presilha de segurança (você pode utilizar uma moeda) e retire-a.



- 4 Retire a bandeja posterior deslizando-a para frente cerca de 1,5 cm (1/2 polegada) e levantando-a para cima e para fora.




- 5 Alinhe a unidade de disco com os orifícios na bandeja, certificando-se de que os conectores da unidade de disco estejam na extremidade aberta da bandeja. Em seguida, prenda a unidade utilizando os parafusos que a acompanham.



- 6 Abaixe cuidadosamente a parte posterior da bandeja na posição alinhando as lingüetas de metal e, em seguida, deslize-a para trás até a posição correta.
- 7 Na parte posterior do PC, recoloque a presilha de segurança e aparafuse-a, prendendo a bandeja.
- 8 Conecte o cabo de dados e o de alimentação à parte posterior da unidade de disco.

O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma direção. Se tiver dúvidas sobre que conector utilizar, consulte "Como Conectar Dispositivos IDE", na página 21



- 9 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a fonte e a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 10 Verifique a Tela de Resumo HP para visualizar a nova configuração (consulte página 48 para obter instruções a fim de visualizar a Tela de Resumo HP).

1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

Como Instalar uma Unidade de Disco Rígido IDE na Baia Inferior Traseira

CUIDADO


Manuseie a unidade de disco rígido cuidadosamente. Evite choques e movimentos bruscos pois pode causar danos aos componentes internos da unidade de disco rígido.

Certifique-se de fazer backup dos seus arquivos antes de instalar uma unidade de disco rígido. Consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre como fazê-lo.

O PC possui uma controladora integrada Enhanced IDE que suporta duas unidades de disco rígido IDE Ultra ATA. Consulte a documentação da unidade de disco para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se há algum procedimento especial de instalação a ser seguido.


É possível instalar uma unidade de disco rígido de 3,5 ou de 5,25 polegadas nesta baia. É recomendável utilizar a baia inferior traseira se desejar substituir a unidade de disco rígido existente. Você pode utilizar a baia superior traseira (localizada abaixo da fonte de alimentação) se desejar instalar uma segunda unidade de disco rígido.

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Remova a tampa do computador e a fonte de alimentação.
- 3 Na parte posterior do computador, solte a placa de metal e remova-a.



- 4 Se houver uma unidade de disco na bandeja inferior (e você deseja substituí-la), desconecte o cabo de alimentação e o de dados desta unidade de disco.

- 5 Remova a bandeja empurrando-a de dentro e deslizando-a para fora da parte posterior do computador.



- 6 Se houver uma unidade de disco na bandeja (e você deseja substituí-la), remova a unidade de disco desparafusando-a da parte de trás da bandeja.
- 7 Prenda a nova unidade de disco na bandeja com os parafusos fornecidos. Verifique se os conectores da unidade estão posicionados corretamente.




- 8 Deslize a bandeja de volta à parte posterior do computador, empurrando-a firmemente até a posição.

1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

- 9 Recoloque a placa de metal na parte posterior do computador. Insira primeiro a extremidade plana e, em seguida, empurre-a até ouvir um clique.



- 10 Conecte o cabo de dados e o de alimentação à parte posterior da unidade de disco.
O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma direção. Se tiver dúvidas sobre que conector utilizar, consulte "Como Conectar Dispositivos IDE", na página 21
- 11 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a fonte e a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 12 Verifique a Tela de Resumo HP para visualizar a nova configuração (consulte página 48 para obter instruções a fim de visualizar a Tela de Resumo HP).

Como Instalar uma Unidade de CD-ROM, Unidade de Fita ou um Zip Drive em uma Baia Frontal


ADVERTÊNCIA

Para evitar choques elétricos e prejudicar seus olhos com laser, não abra o módulo de CD-ROM embutido. Esse módulo deve ser manipulado somente por pessoas qualificadas. Não tente fazer qualquer ajuste à unidade de laser. Consulte a etiqueta da unidade de CD-ROM para obter informações sobre os requisitos de energia e o comprimento de onda. Este produto é um produto laser de classe 1.

O PC possui uma controladora integrada Enhanced IDE que suporta até quatro dispositivos IDE. Os dispositivos IDE de mídia removível, como unidades de CD-ROM, unidades de fita ou Zip drives, requerem acesso frontal. Você pode instalar uma unidade de disco IDE de mídia removível na baia inferior frontal.

Consulte o manual da unidade de disco para verificar se é necessário configurar os jumpers ou se há algum procedimento especial de instalação a ser seguido.

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do PC.
- 3 Pressione as duas presilhas de segurança (indicados por ① na etiqueta do PC) da unidade de disco frontal para dentro e deslize a unidade para fora até a metade, aproximadamente.




- 4 Retire todos os cabos de dados e de alimentação conectados à parte posterior dos dispositivos da unidade de disco frontal. (A maioria dos modelos possuem uma unidade de CD-ROM.)

1 Como Instalar Acessórios no PC


Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

- 5 Empurre os dois trincos (indicados por ③ na etiqueta do PC) na unidade de disco frontal para baixo e, em seguida, deslize a unidade para fora, segurando-a com as duas mãos.




- 6 Coloque cuidadosamente a unidade de lado e remova a presilha de montagem superior. Remova a placa de metal da baia vazia, se houver.
- 7 Se a unidade de disco a ser instalada possui uma bandeja, prenda a unidade à bandeja. Muitos dispositivos, como o ZIP drive HP, necessitam de uma bandeja fornecida pela HP antes de serem instalados. As unidades de CD-ROM não necessitam de uma bandeja.


Prenda a unidade de disco à bandeja
(Este exemplo exibe um Zip drive)



- 8 Abaixe a unidade de disco no trilho livre da presilha de montagem (verifique se a parte superior da unidade de disco está na posição correta). Utilize os dois pinos na presilha de montagem para colocar a unidade de disco na posição.



- 9 Posicione a outra presilha de montagem na parte superior, alinhando-a adequadamente até ouvir um clique.
- 10 Passe o cabo de dados do PC pela área do encaixe da unidade de disco e conecte o cabo à parte posterior de cada unidade de disco. *O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma posição.* Se tiver dúvidas sobre qual conector utilizar, consulte "Como Conectar Dispositivos IDE", na página 21.




Cabo de dados


1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Dispositivos de Armazenamento de Massa

- 11 Utilizando as duas mãos, levante a unidade de disco e deslize-a de volta no computador até metade.
- 12 Remova a fonte de alimentação e coloque-a de cabeça para baixo na unidade de disco frontal.
- 13 Conecte o cabo de alimentação à parte posterior de cada unidade de disco. *O formato dos conectores permite o encaixe em apenas uma posição.*
- 14 Recoloque a fonte de alimentação. Em seguida, empurre a unidade de disco frontal para dentro do PC até ouvir um clique dos dois cliques de segurança.
- 15 Retire a moldura frontal universal do gabinete do PC abrindo os dois cliques. (A moldura frontal universal do PC também pode ser encomendada em qualquer revendedor autorizado HP.).



- 16 Remova a tampa do painel frontal do PC e substitua-a pela moldura frontal universal para dar acesso à unidade de disco recém-instalada.



- 17 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 18 Verifique a Tela de Resumo HP para visualizar a nova configuração (consulte a página 48 para obter instruções a fim de visualizar a Tela de Resumo HP).

Como Instalar Placas Acessórias

CUIDADO


A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. Desligue todos os equipamentos. Não deixe que roupas toquem nos acessórios. Para equalizar a eletricidade estática, coloque a embalagem do acessório em cima da fonte enquanto o acessório está sendo retirado da embalagem. Manipule o acessório o menos possível e com cuidado.

O PC possui quatro slots principais para placas acessórias e um slot suplementar PCI :

- O slot 1 (o slot superior) pode ser utilizado para uma placa PCI de comprimento total de 32 bits
- O slot 2 pode ser utilizado para uma placa PCI de comprimento total de 32 bits ou para uma placa ISA de comprimento total de 16 bits
- O slot 3 pode ser utilizado para uma placa PCI de comprimento total de 32 bits ou para uma placa ISA de comprimento total de 16 bits
- O slot 4 (o slot inferior) pode ser utilizado para uma placa ISA de meio comprimento de 16 bits
- O slot 5 (o slot suplementar) fica abaixo da fonte de alimentação e pode ser utilizado para placas PCI de 32 bits com metade do comprimento. Como alternativa, este espaço pode ser utilizado para uma unidade de disco rígido (consulte a página 23).

Como Instalar uma Placa em um Slot Padrão (Slots 1, 2, 3 ou 4)


- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Retire a tampa do PC.
- 3 Na parte posterior, desaparafuse a presilha de segurança (você pode utilizar uma moeda) e retire-a.




1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Placas Acessórias


- 4 Encontre um slot livre. Algumas placas podem ter localizações preferenciais e instruções de instalação especiais detalhadas nos manuais.
- 5 Remova a tampa do slot. Armazene-a em local seguro.



- 6 Segure a placa horizontalmente por sua borda "superior". Deslize-a para dentro da guia de placa do slot escolhido. Não entorte a placa.




- 7 Alinhe o conector da placa com o soquete do slot e pressione firmemente no soquete. Certifique-se de que o conector da placa esteja completamente preso no soquete e que não esteja tocando nos componentes de outras placas.
- 8 Prenda a placa recolocando a presilha de segurança na parte traseira do PC. Verifique se todas as placas acessórias e tampas dos slots estão corretamente alinhadas e presas firmemente pela presilha.



9 A placa acessória pode necessitar de uma conexão especial, como, por exemplo:

- Placa de sistema para o conector RPO/RWU (Remote Power On/Remote Wake UP) ou WOL (Wake on LAN).
- Placa adaptadora gráfica padrão VESA para o conector de passagem VESA. Este conector está localizado na placa de sistema ou alternativamente na placa adaptadora gráfica (consulte a página 19).
- Placa de som para a unidade de CD-ROM.
- Algumas placas acessórias PCI utilizam o recurso PCI WakeUp. Embora nenhuma conexão especial seja necessária para estas placas, é necessário verificar se o cabo WakeUp PCI está firmemente conectado à placa de sistema (exibido abaixo) e ao plano básico dos slots da placa acessória.



Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha a placa acessória. Os cabos necessários são fornecidos geralmente com a placa acessória.

1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Placas Acessórias

NOTA PARA PLACAS DE REDE

Se você instalar uma placa de rede e conectá-la ao conector RPO/RWU ou WOL, é necessário ativar os campos **Ativação Suspensa** e/ou **Ligação Remota** no programa *Setup*, se a placa de rede suportar esses modos. Para obter mais informações sobre o programa *Setup*, consulte a página 48.

- 10 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa.
Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.


Como Instalar a Placa no Slot Suplementar (Slot 5)

É possível utilizar o slot suplementar para placas PCI de 32 bits de meio comprimento. Esse slot se localiza sob a fonte de alimentação.


Como alternativa, este espaço pode ser utilizado para uma unidade de disco rígido suplementar (consulte a página 23). É recomendável que você deixe esse espaço livre para uma unidade de disco rígido suplementar e utilize primeiro os outros slots PCI disponíveis (slots 1, 2 e 3).

Se todos os outros slots PCI estiverem preenchidos e você deseja utilizar o slot suplementar:

- 1 Desconecte o cabo de alimentação do PC e qualquer conexão a uma rede de telecomunicações.
- 2 Remova a tampa do computador e a fonte de alimentação.
- 3 Na parte posterior, desaparafuse a presilha de segurança (você pode utilizar uma moeda) e retire-a.



- 4 Retire a bandeja posterior deslizando-a para frente cerca de 1,5 cm ($\frac{1}{2}$ polegada) e levantando-a para cima e para fora. *Armazene a bandeja em um local seguro*, no caso de ser necessário instalar uma unidade de disco rígido posteriormente.



- 5 Segure a placa horizontalmente por sua borda "superior". Deslize-a para dentro da guia de placa do slot escolhido. Não force a placa.
- 6 Alinhe o conector da placa com o soquete do slot e pressione firmemente no soquete. Certifique-se de que o conector da placa esteja completamente preso no soquete e que não esteja tocando nos componentes de outras placas.
- 7 Prenda a placa recolocando a presilha de segurança na parte posterior do PC. Certifique-se de que todas as placas acessórias e tampas dos slots estejam corretamente alinhadas e presas firmemente pela presilha.
- 8 A placa acessória pode necessitar de uma conexão especial. Consulte a página 35, para obter mais informações.
- 9 Instale todos os outros acessórios antes de recolocar a tampa. Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.

1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar Placas Acessórias

Como Configurar Placas Acessórias com Plug and Play

Plug and Play é um padrão industrial para configuração automática de recursos de hardware do PC e de placas acessórias instaladas. O PC possui suporte configurável para Plug and Play no BIOS.

Todas as placas acessórias PCI são Plug and Play, embora nem todas as ISA possuam a mesma característica. Verifique a documentação da placa se estiver com dúvidas.

Ao inicializar o PC após a instalação de uma placa acessória, o BIOS Plug and Play detecta automaticamente os recursos de hardware (IRQs, DMAs, faixas de memória e endereços de I/O) que serão utilizados pelos componentes com base no sistema.

Windows 95

Os sistemas operacionais que suportam Plug and Play, como o Windows 95, detectarão automaticamente uma placa acessória Plug and Play instalada recentemente e instalará o driver para esse dispositivo, se o driver estiver disponível.

Windows NT 4.0

Para os sistemas operacionais que não suportam Plug and Play, como o Windows NT 4.0, consulte a documentação do sistema operacional para obter informações sobre a instalação de placas acessórias.

No Windows NT 4.0, clique no botão **Iniciar** e, em seguida, clique em **Ajuda**. É possível utilizar o índice ou o índice remissivo para localizar as informações sobre a instalação de dispositivos. O Windows NT 4.0 ajuda através dos dispositivos de instalação, como modems e placas de som.

NOTA PARA O WINDOWS NT 4.0

Após instalar um novo dispositivo no Windows NT 4.0, é necessário instalar novamente o Pacote de Serviços da Microsoft para atualizar o sistema operacional para o PC. Para fazê-lo, clique no botão **Iniciar** e, em seguida, selecione **Programas - Atualizar Windows NT**.

Como Configurar Placas Acessórias ISA Não-Plug and Play

Se for instalada uma placa acessória ISA que não seja Plug and Play, será necessário configurar a placa antes que o PC possa utilizá-la. Para obter as diretrizes sobre os IRQs e endereços de E/S disponíveis no PC, consulte a página 74. Alguns sistemas operacionais, como o Windows 95, podem exibir os IRQs e endereços de E/S atualmente utilizados pelo PC. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

Consulte a documentação fornecida com o sistema operacional para obter mais detalhes sobre os recursos do sistema e restrições referentes a como configurar placas acessórias não-Plug and Play.


1 Como Instalar Acessórios no PC

Como Instalar um Cabo de Segurança

Como Instalar um Cabo de Segurança

É possível prender o PC à mesa, ou a qualquer outro objeto fixo, utilizando um cabo de segurança Kensington™. O PC possui um slot na parte posterior para prender o cabo.

- 1 Insira a trava no slot localizado na parte posterior do PC.
- 2 Gire a chave para prender o cabo ao PC.
- 3 Remova a chave e guarde-a em local seguro.



NOTA

O cabo de segurança Kensington™ não é um acessório HP. Não pode ser obtido na HP. Entre em contato com o revendedor para obter mais informações.

Recursos de Segurança

Este capítulo explica como utilizar os recursos de segurança do PC, como as senhas e o monitoramento de hardware.

Como Configurar Senhas

O PC possui dois tipos de senhas:

- Senhas do BIOS.

É possível configurar duas senhas, a senha de Administrador e a de Usuário, para fornecer dois níveis de proteção para o PC. As senhas são configuradas no grupo de menu Segurança do programa *Setup*.

- Senhas de software.

Os sistemas operacionais, como o Windows NT 4.0 e o Windows 95, possuem um recurso de senha. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

Dicas para Utilizar Senhas

- Configurar uma senha de Usuário para evitar que o PC seja inicializado na sua ausência.
- Configure a senha de Administrador para proteger a configuração do PC no *Setup*.

Como Configurar a Senha de Administrador



Configure a senha de Administrador para proteger a configuração do PC in *Setup*. Uma Senha de Administrador pode fornecer um aviso de senha para ligar a fim de evitar que o PC seja inicializado ou utilizado na sua ausência.

Se uma senha de Administrador e uma senha de Usuário estiverem configuradas e você entrar no programa *Setup* utilizando a Senha de Usuário, a capacidade de alterar os itens de configuração será restrita. Se você entrar no programa *Setup* com uma senha de Administrador, não haverá nenhuma restrição.

Como Configurar uma
Senha de Administrador

Para configurar uma senha de Administrador:

- 1 Inicie o programa *Setup*. Consulte a página 48.
- 2 Selecione o grupo de menu Segurança.
- 3 Selecione o submenu "Senha de Administrador".
- 4 Selecione o item "Configurar Senha de Administrador". Você será solicitado a digitar a senha duas vezes. Salve as alterações ao sair do programa *Setup* selecionando "Sair" e, em seguida, "Salvar e Sair".

Para remover a senha, siga o mesmo procedimento utilizado para configurá-la. Você será solicitado a digitar a senha existente primeiro. Em seguida, para a nova senha, deixe o campo de senha em branco e pressione . Para confirmar a seleção, pressione  uma segunda vez.

NOTA

Se você esqueceu a senha, consulte a página 65.


2 Recursos de Segurança

Como Configurar Senhas

Como Configurar a Senha de Usuário

Uma senha de Usuário somente pode ser configurada se uma senha de Administrador já tiver sido configurada.

A Senha de Usuário fornece estes recursos de segurança:



- um aviso de senha na inicialização para evitar que o PC seja inicializado na sua ausência
- um temporizador de bloqueio do teclado para bloquear automaticamente o PC após um número de minutos especificados de inatividade do teclado—é necessário digitar a senha e pressionar  para desbloquear o teclado
- deixar a tela em branco para ocultar dados confidenciais quando o PC estiver bloqueado.

Se uma senha de Administrador e uma senha de Usuário estiverem configuradas e você entrar no programa *Setup* utilizando a Senha de Usuário, a capacidade de alterar os itens de configuração será restrita. Se você entrar no programa *Setup* com uma senha de Administrador, não haverá nenhuma restrição.

Como Configurar uma Senha de Usuário

Para configurar uma senha de Usuário:

- 1 Inicie o programa *Setup*. Consulte a página 48.
- 2 Selecione o grupo de menu Segurança.
- 3 Selecione o submenu "Senha de Usuário".
- 4 Selecione o item de configuração "Configurar Senha de Usuário". Você será solicitado a digitar a senha duas vezes. Salve as alterações ao sair do programa *Setup* selecionando "Sair" e, em seguida, "Salvar e Sair".

Para remover a senha, siga o mesmo procedimento utilizado para configurá-la. Você será solicitado a digitar a senha existente primeiro. Em seguida, para a nova senha, deixe o campo de senha em branco e pressione . Para confirmar a seleção, pressione  uma segunda vez.

NOTA

Se você esqueceu a senha, consulte a página 65.

Monitoramento de Hardware com o HP TopTools

Se você possui o HP TopTools, o grupo SafeTools do utilitário TopTools fornece as ferramentas a seguir para monitoramento de hardware:

- SafeTools, para uma visão geral do funcionamento do PC, exibindo uma luz indicadora e uma mensagem em forma de texto para cada recurso de funcionamento
- Confiabilidade de disco, para o bom funcionamento das unidades de disco rígido IDE
- Informações sobre o auto teste de inicialização, para obter mais detalhes sobre as falhas do teste de inicialização, assim como as recomendações para solução.
- System Health, que monitora a temperatura de determinados componentes críticos, estado do ventilador, níveis de voltagem e erros de correção de memória (essa ferramenta será desativada se o PC não suportá-la)
- Chassis Intrusion, que alerta o administrador de sistemas se a tampa do PC for retirada (essa ferramenta será desativada se o PC não suportá-la).

O HP TopTools é fornecido em modelos com Windows 95 e Windows NT 4.0 pré-instalados. Também está disponível livre de taxas no site da HP na web (consulte a página 75).

Para inicializar o TopTools ou consultar a ajuda online do TopTools no Windows NT 4.0 ou no Windows 95, clique no botão **Iniciar** e procure no menu **Programas**.

Para obter mais informações sobre o HP TopTools, consulte White Paper no site da HP na web (consulte a página 75).

2 Recursos de Segurança

Monitoramento de Hardware com o HP TopTools

Como Solucionar Problemas no PC

Esse capítulo pode ajudar a solucionar eventuais problemas que você possa encontrar ao utilizar o PC. Se não for possível resolver o problema após os conselhos sugeridos neste capítulo, consulte "Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard", na página 75.

Programa Setup HP

Siga estas instruções para verificar a configuração do PC ao utilizá-lo pela primeira vez:

Primeiro, Ligue ou Reinicialize o PC

Se o PC estiver desligado, ligue o monitor e, em seguida, o computador.

Se esse já estiver ligado, salve os dados, feche todos os programas e reinicialize o PC. Para o Windows NT 4.0 ou o Windows 95, utilize o comando **Desligar - Reiniciar o computador** no menu **Iniciar**. Esse comando fechará automaticamente o sistema operacional e reinicializará o PC. Para sistemas operacionais, como o Windows NT 3.51, é necessário sair do sistema operacional e, em seguida, desligá-lo manualmente e ligá-lo, utilizando o botão liga/desliga.

Para Abrir a Tela de Resumo HP

Enquanto o logotipo do *Vectra* estiver exibido na tela, pressione **[Esc]**. Esse procedimento leva à Tela de Resumo HP. A Tela de Resumo será exibida por um momento. Para manter a tela por tempo indeterminado (até decidir fechá-la), pressione **[F5]**.

A tela resumo exibe a configuração básica do PC, como a quantidade de memória principal.

Para Abrir o Programa *Setup*

Para abrir imediatamente o programa *Setup* enquanto o logotipo *Vectra* estiver na tela (e sem passar pela Tela de Resumo), pressione **[F2]** em vez de **[Esc]**.

O programa *Setup* permite visualizar e alterar a configuração do PC, como, por exemplo, as senhas e modo auxiliar (economia de energia).

Ordem do Dispositivo de Boot

Menu Boot Apenas para a Inicialização Atual

O menu Boot de inicialização atual fornece a ordem dos dispositivos a partir da qual o PC tenta inicializar ou fazer o “boot” (por exemplo, primeiro a unidade de disco flexível, segundo a unidade de CD-ROM, terceiro a unidade de disco rígido e por último, a rede). A partir desse menu, é possível selecionar o dispositivo de boot *para a inicialização atual*.

Para Abrir o Menu de Boot de Inicialização Atual

Para ir até o menu de Boot da inicialização atual enquanto o logotipo do *Vectra* é exibido na tela, pressione **(F8)**.

Menu Boot para a Inicialização Padrão

É possível entrar no programa *Setup* para alterar a ordem de boot para todas as *inicializações*. Para fazê-lo, vá para o submenu “Prioridades dos Dispositivos de Boot” do menu Boot no programa *Setup*.

Menu Boot para as Unidades de Disco Flexíveis

No programa *Setup*, também é possível selecionar a unidade de disco rígido para a inicialização, se existir mais de uma unidade instalada. Para fazê-lo, vá para o submenu “Unidades de Disco Rígido” do menu Boot.

NOTA

Ao inicializar o PC pela primeira vez, ele será reinicializado, por default, a partir do disco rígido conectado ao conector principal IDE.

Para mudar a unidade de disco rígido para inicialização (boot), é necessário entrar no *programa Setup* e ir para o submenu “Unidades de Disco Rígido” do menu Boot.

A mudança dos conectores IDE (mestre e secundário) das unidades de disco rígido *não afeta* a configuração de reinicialização no Programa Setup; consulte o exemplo a seguir.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Programa Setup HP

Por exemplo, um PC possui duas unidades de disco rígido instaladas:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector principal IDE	1 (PC reinicializa neste HDD)	C:
4,3 GB	Conector secundário IDE	2	D:

Se você mudar os conectores de dados IDE entre as duas unidades de disco rígido, *não haverá alteração* na configuração de reinicialização:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector Secundário IDE	1 (PC reinicializa neste HDD)	C:
4,3 GB	Conector principal IDE	2	D:

Para mudar a unidade de disco rígido para inicialização, você deve utilizar o programa *Setup*. A configuração será:

Unidade de Disco Rígido	Conexão Física	Configuração de Boot do HDD do <i>Setup</i>	Unidade Lógica
3,2 GB	Conector secundário IDE	2	D:
4,3 GB	Conector principal IDE	1 (o PC reinicializa neste HDD)	C:

O PC será reinicializado agora a partir da unidade de disco rígido de 4,3 GB em vez da unidade de disco rígido de 3,2 GB.

Utilitário HP Vectra Hardware Diagnostics

O utilitário Vectra Hardware Diagnostics ajuda a diagnosticar problemas relacionados a hardware em PCs HP Vectra e Estações de Trabalho. É uma série de ferramentas projetadas para ajudá-lo a:

- Verificar a configuração do sistema e verificar se está funcionando corretamente.
- Diagnosticar problemas relacionados a hardware.
- Fornecer informações precisas aos Agentes de Suporte dedicados da HP para que eles possam solucionar quaisquer problemas rápida e eficazmente.

Os usuários do PC Vectra devem instalar primeiro a versão mais recente desse utilitário e, em seguida, verificar se está pronto para uso.

Para obter mais informações sobre como e onde instalar esse utilitário, consulte o *Guia do Usuário* do Vectra Hardware Diagnostics, disponível no site da HP na World Wide Web em formato PDF (Adobe Acrobat).

É importante utilizar a versão mais recente desse utilitário para diagnosticar problemas relacionados a hardware. Se não utilizá-lo, os Agentes de Suporte dedicados HP poderão solicitar que o faça antes de oferecerem suporte.

Onde obter o utilitário Vectra Hardware Diagnostics

A última versão desse utilitário pode ser obtida a partir dos Serviços de Informação Eletrônica HP, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para acessar estes serviços, é necessário conectar o site da HP na World Wide Web em **<http://www.hp.com/go/vectrasupport/>**

**Como Iniciar Este
Utilitário de
Diagnóstico**

Para inicializar o utilitário Vectra Hardware Diagnostics:

- 1 Feche todos os aplicativos, desative o sistema operacional e reinicialize o PC.
 - a Se você deseja executar este utilitário a partir de um disquete, insira-o na unidade de disco flexível antes de reinicializar o PC. Na reinicialização, esse utilitário será executado automaticamente, exibindo a tela de Boas-Vindas.
 - b Se você for executar esse utilitário a partir da unidade de disco flexível, o PC reinicializará com a opção para selecionar entre o sistema operacional usual e esse utilitário. Selecione a opção Vectra Hardware Diagnostics e ele será inicializado automaticamente, exibindo a tela de Boas-Vindas.
- 2 Pressione F2 para continuar e seguir as instruções na tela para executar os testes de diagnóstico.

Esse utilitário detectará automaticamente a configuração de hardware completa do sistema antes de realizar qualquer teste.

**Testes Básicos do
Sistema**

Para verificar a operação correta do hardware do sistema, é necessário carregar os Testes Básicos do Sistema.

**Testes Avançados do
Sistema**

Para realizar testes mais profundos dos componentes do sistema separadamente, é necessário carregar os Testes Avançados do Sistema.

NOTA

A fase de testes avançados desse utilitário é indicada somente para usuários intermediários e avançados.

Cartão de Suporte

Para produzir um registro completo da configuração do sistema e dos resultados dos testes, é necessário criar um Cartão de Suporte. Você poderá enviá-lo através de e-mail ou fax, para o Agente de Suporte HP local ou não.

Para obter mais informações sobre como utilizar esse utilitário, consulte o *Guia do Usuário* do Vectra Hardware Diagnostics, disponível no site da HP na World Wide Web, em
<http://www.hp.com./go/vectrasupport/>

Se o PC Não Inicializar Corretamente

Utilize essa seção se o PC não inicializar corretamente quando for ligado e se:

- O monitor do PC está em branco e não há mensagens de erro
- Uma mensagem de erro do POST é apresentada.

Monitor em Branco e Nenhuma Mensagem de Erro

Se o monitor estiver em branco e não houver mensagens de erro quando o PC for ligado, siga este procedimento:

- 1 Verifique os itens externos.
- 2 Verifique os itens internos.
- 3 Recoloque os componentes no PC.

Verifique os Itens Externos

Verifique se os seguintes itens externos estão funcionando corretamente:

- Verifique se o computador e o monitor estão ligados. (A luz de ligação deve estar acesa.)
- Verifique o ajuste de contraste e brilho do monitor.
- Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados.
- Verifique se a tomada está funcionando.
- A fonte de alimentação do PC possui um recurso de segurança para evitar superaquecimento e excesso de consumo de energia. Quando esse recurso estiver ativado, o PC não inicializa. Para desativar o modo de segurança, desconecte o cabo de alimentação do PC, espere aproximadamente 10 segundo e, em seguida, conecte o cabo de alimentação novamente.
- Se, ao pressionar a barra de espaço, o computador não iniciar, verifique se esse recurso está ativado no programa *Setup* e se a chave 8 da placa de sistema está na posição CLOSED.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Se o PC Não Inicializar Corretamente

Verifique os Itens Internos

Se o PC ainda não inicializar corretamente:

- 1 Desligue o monitor, o PC e os dispositivos externos.
- 2 Desconecte todos os cabos de alimentação, observando suas posições. Desconecte o PC de qualquer rede de telecomunicações.
- 3 Retire a tampa.
- 4 Verifique os seguintes itens:

Ação	Referência
Verifique todos os cabos internos.	Verifique se estão bem conectados e firmes no lugar.
Verifique se a velocidade do processador está ajustada corretamente.	Consulte a página 71.
Verifique se os módulos de memória estão instalados corretamente.	Consulte o capítulo 1.
Verifique se as placas acessórias estão bem presas nos slots.	Consulte o capítulo 1.
Verifique se as chaves e os jumpers nas placas acessórias estão corretamente configurados.	Consulte os manuais que acompanham cada placa.
Verifique se as chaves na placa de sistema estão configuradas corretamente.	Consulte a página 71.


- 5 Recoloque a tampa.
- 6 Reconecte todos os cabos, inclusive os de alimentação.
- 7 Ligue o monitor e o computador.

Recoloque os Componentes no PC

Se o PC ainda não inicializar corretamente, retire todas as placas e acessórios, exceto o disco rígido. Ligue o PC. Se funcionar, adicione as placas e acessórios um por vez para determinar a origem do problema.

Se For Apresentada uma Mensagem do POST

O Auto Teste de Inicialização (POST) pode detectar um erro e uma alteração na configuração. Em ambos os casos, serão apresentados um código de erro e uma pequena descrição. Dependendo da mensagem, uma ou mais opções estarão disponíveis:

- Pressione **F1** para ignorar a mensagem e continuar.
- Pressione **F2** para executar o *Setup* e corrigir um *erro* de configuração do sistema. É necessário corrigir o erro antes de continuar, mesmo se o PC for inicializado com sucesso.
- Pressione **F4** para aceitar (validar) a alteração e atualizar as informações de configuração do *Setup*.
- Pressione  para obter mais detalhes sobre a mensagem. Após visualizar esses detalhes, a tela do POST original será reapresentada. Se a mensagem for realmente uma alteração de configuração feita por você (por exemplo, uma memória foi removida), é possível pressionar **F4** para aceitar a alteração e atualizar as informações de configuração do *Setup*. Caso contrário, pressione **F1** para ignorar a mensagem e continuar, ou pressione **F2** para executar o *Setup* e corrigir um *erro* de configuração do sistema. (O número de opções disponíveis depende do tipo de erro.)

3 Como Solucionar Problemas no PC

Se o PC Não Inicializar Corretamente

Como Apagar a Memória de Configuração do PC

Se o PC inicializar, mas o POST ainda informar algum erro, apague os valores da memória de configuração atual e restaure os valores padrão:

- 1 Desligue o PC, desconecte o cabo de alimentação e retire a tampa. Desconecte o PC de qualquer rede de telecomunicações.
 - a Defina a chave 6 (Limpar CMOS) da placa de sistema como CLOSED para limpar a configuração.
 - b Recoloque a tampa e reconecte apenas o cabo de alimentação.
 - c Ligue o PC. Isto apaga a memória CMOS.
 - d Aguarde até que o PC tenha inicializado. Será apresentada uma mensagem semelhante a esta:
"A configuração foi apagada, defina a chave 6 na posição OPEN antes de reinicializar."

Desligue o PC, desconecte o cabo de alimentação e retire a tampa.

 - e Defina a chave 6 (Limpar CMOS) da placa de sistema no bloco de chave OPEN para reativar a configuração.
- 2 Recoloque a tampa e reconecte os cabos, inclusive os de alimentação.
- 3 Ligue o PC. O PC pode inicializar um pouco mais lento do que o normal pois os valores da configuração padrão serão carregados.
- 4 Pressione **(F2)** para entrar no programa *Setup*. Atualize os campos necessários, como data e hora, e, em seguida, salve e saia do programa *Setup*. O PC será reinicializado com a nova configuração.

Se Não For Possível Desligar o PC

Se o PC faz um som “de apito” ao pressionar o botão de ligação:

- Verifique se o PC está bloqueado, pois "desligar" não é permitido. Será necessário digitar uma senha para desbloquear o PC (consulte "Senha de Ligação", no programa *Setup* HP. Consulte "Programa Setup HP", na página 48 e “Como Configurar Senhas” no capítulo 2).
- Verifique se o PC está no modo suspenso/de espera, onde "desligar" pode levar à perda de informações/dados (consulte "Itens do Menu de Ligação", no programa *Setup* HP, consulte "Programa Setup HP", na página 48). Primeiro, ative o PC e, em seguida, desligue-o.

Se o PC *não* emitir um som “de apito” ao pressionar o botão de ligação, mas mesmo assim não for possível desligá-lo:

- Verifique primeiro se você salvou todos os dados e fechou todos os programas. Em seguida, pressione o botão de ligação e mantenha-o pressionado por 5 segundos. O PC será desligado.

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

Esta seção descreve o que fazer se houver problemas com o monitor, as unidades de discos, a impressora, as placas acessórias, o teclado ou o mouse.

O Monitor Não Funciona Corretamente

Se o Monitor Estiver Embaralhado ou Ilegível

Isto pode ocorrer se a taxa de atualização de vídeo estiver muito alta para o monitor. Utilize o programa *Setup* HP para reduzir a taxa de atualização para o modo de vídeo que está utilizando.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

Se Nada For Apresentado na Tela

Se o monitor estiver funcionando corretamente durante o Auto Teste de Inicialização (POST), mas ficar em branco ao iniciar o Windows, a taxa de atualização do monitor pode estar muito alta:

- Se você possui o Windows NT 4.0 ou o Windows 95, poderá inicializar o Windows a partir do "modo de segurança", que permitirá alterar as configurações do monitor. Para obter mais informações sobre como inicializar o Windows a partir do "modo de segurança", consulte a documentação do sistema operacional.
 - a Se o monitor for compatível com DDC, verifique se a opção **monitor de Vídeo Plug & Play** está ativada. Essa opção está na seção **Vídeo** do menu **Avançado**.
 - b Se o monitor não for compatível com DDC, a opção **monitor de Vídeo Plug & Play** deve ser desativada. Essa opção está na seção **Vídeo** do menu **Avançado**. Verifique, também, as configurações de atualização na seção **Vídeo** para garantir que não estejam muito altas.

Para verificar se o seu monitor é compatível com DDC, consulte a documentação fornecida com o monitor.

- É possível alterar a taxa de atualização para o modo de vídeo que está utilizando com o programa *Setup* HP.

Se nada for apresentado na tela, mas o PC inicializar e o teclado, as unidades de disco e outros dispositivos periféricos parecem operar corretamente:

- Verifique se o monitor está conectado e ligado.
- Verifique se os controles de brilho e contraste estão definidos corretamente.
- Verifique se o cabo do monitor está conectado corretamente.
- Desligue o monitor, desconecte-o da tomada. Desconecte o cabo do monitor e examine os pinos do conector do cabo do monitor. Se os pinos estiverem tortos, desentorte-os com cuidado.
- Verifique se a atualização do vídeo está instalada corretamente, se houver uma.
- Verifique se uma placa acessória não utiliza o mesmo endereço de E/S que a interface de vídeo integrada (03B0h a 03DFh). Consulte o manual fornecido com o acessório para obter mais informações.

Outros Problemas no Monitor

Se a imagem do monitor não estiver alinhada com a tela, utilize os controles do monitor para centralizar a imagem (consulte o manual do monitor para obter instruções). Se as telas de um aplicativo não parecem corretas, verifique no manual qual o padrão de vídeo exigido. Verifique no manual do monitor qual a taxa de atualização exigida. Utilize o *Setup*, ou os procedimentos do sistema operacional, para selecionar a taxa de atualização correta.

Se o Teclado Não Funcionar


- Verifique se o teclado está conectado corretamente.
- Verifique se as teclas não estão emperradas no teclado. Se uma tecla estiver emperrada, solte-a com o dedo.
- Verifique se foi derramado algum líquido no teclado. Se foi, consulte o representante para consertar ou substituir o teclado.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

Se o Mouse Não Funcionar

- Verifique se o mouse está conectado corretamente.
- Verifique se o driver do mouse fornecido no software está instalado corretamente.
- Limpe a esfera do mouse e os rolamentos conforme apresentado abaixo (utilize um limpador de contato não residual).



Se a Impressora Não Funcionar

- Verifique se a impressora está configurada corretamente para o PC e para o aplicativo.
 - a Verifique se a porta do PC foi configurada corretamente utilizando o *Setup*.
 - b Verifique se a impressora está configurada corretamente no seu sistema operacional.
 - c Verifique se o menu "imprimir" do aplicativo foi configurado corretamente. (Consulte manual do software.)
- Verifique se a porta do PC está funcionando corretamente, executando outro periférico conectado a essa.
- Consulte o manual da impressora para obter ajuda.

Se a Unidade de Disco Flexível Não Funcionar

- Verifique se está utilizando um disquete formatado e se foi inserido corretamente.
- Verifique se a unidade de disco flexível está configurada corretamente no menu **Avançado** do *Setup*.
- Verifique a opção no menu **Avançado** do *Setup* que ativa ou não a controladora de disco flexível na placa.
- Limpe a unidade de disco utilizando um kit com disquete de limpeza.
- Verifique se a unidade de disco foi ativada no *Setup*.
 - Unidade de disco flexível (consulte o Submenu "Proteção de Hardware (grupo Segurança)" no programa *Setup* HP - consulte "Programa Setup HP", na página 48)
 - Inicialização a partir da unidade de disco flexível (consulte o Submenu "Centro de Inicialização (grupo Segurança)" no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48)
 - Inicialização a partir da unidade de disco flexível (consulte o Submenu "Centro de Inicialização (grupo Segurança)" no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48)
- Verifique se os cabos de alimentação e de dados do disco estão conectados corretamente.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

Se o Disco Rígido Não Funcionar

- Verifique se os cabos de alimentação e de dados estão conectados corretamente (consulte o capítulo 2).
- Verifique se a unidade de disco rígido foi "ativada" (consulte o Submenu "Proteção de Hardware" (grupo Segurança) no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48). Existe também uma opção no programa *Setup* que permite desativar ou ativar a inicialização a partir do disco rígido (consulte o submenu "Segurança de Dispositivos de Boot (grupo Segurança)" no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48).
- Verifique se a unidade de disco rígido foi detectada (consulte o Submenu "Dispositivos IDE (grupo Avançado)" no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48).
- Verifique se o Barramento IDE integrado está ativado caso esteja utilizando a controladora IDE integrada (consulte o Submenu "Dispositivos IDE (grupo Avançado)" no programa *Setup* HP, consulte "Programa Setup HP", na página 48).

Se a Luz de Atividade do Disco Rígido Não Funcionar

Se a luz de atividade de disco não pisca quando o PC está acessando a unidade de disco rígido:

- Verifique se o conector do painel de controle está conectado firmemente à placa de sistema.
- Verifique se os cabos de alimentação e de dados do disco estão conectados corretamente.

NOTA

Se estiver utilizando uma unidade de disco rígido com uma placa controladora (um disco rígido SCSI, por exemplo), a luz de atividade não piscará enquanto o PC estiver acessando a unidade de disco rígido

Se Houver Algum Problema na Unidade de CD-ROM

ADVERTÊNCIA

Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação e o cabo de telecomunicações antes de remover a tampa para verificar as conexões dos cabos ou as configurações dos jumpers.

Para evitar choques elétricos e prejudicar seus olhos com laser, não abra a unidade do CD-ROM. Essa unidade deve ser manipulada somente por pessoas qualificadas. Consulte a etiqueta do CD-ROM para obter informações sobre os requisitos de energia e o comprimento de onda. Este PC é um produto de laser classe I. Não tente fazer qualquer ajuste à unidade de laser.

Se a Unidade de CD-ROM Não Funcionar

- Verifique se os cabos foram conectados corretamente.
- Verifique se o CD está inserido na unidade.
- Verifique se o CD-ROM está definido como "CD" no programa *Setup* (consulte submenu "Dispositivos IDE (grupo Avançado)" no programa *Setup* HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48).
- Verifique se o item **Adaptadoras IDE do Barramento Local** está configurado para **Ambos** no *Setup* (consulte o submenu "Dispositivos IDE (grupo Avançado) no programa *Setup* da HP; consulte "Programa Setup HP", na página 48).
- Se deseja inicializar a partir do CD-ROM, verifique se esta opção está ativada no *Setup* (consulte o submenu "Segurança de Dispositivos de Boot" (grupo Segurança) no programa *Setup* da HP - consulte "Programa Setup HP", na página 48).
- Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o CD-ROM.

Se a Unidade de CD-ROM Estiver Ociosa

Se a unidade do CD-ROM parece não estar funcionando, tente acessar o disco clicando no ícone da unidade ou na letra atribuída a ela pelo sistema operacional.

3 Como Solucionar Problemas no PC


Se Houver Algum Problema de Hardware no PC

A Porta da Unidade de CD-ROM Não Abre

Se você tiver dificuldade em retirar um CD da unidade de CD-ROM (durante uma queda de energia, por exemplo), é possível utilizar o botão de ejeção manual.

Para retirar um CD utilizando o botão de ejeção manual:

- 1 Se o botão de ejeção manual da unidade de CD-ROM não estiver visível, retire a moldura frontal que cobre a unidade de CD-ROM. O botão de ejeção manual fica dentro de um pequeno orifício na parte frontal da unidade de CD-ROM.
- 2 Com uma vareta fina, como a extremidade de um clipe para papel, empurre o botão de ejeção manual da unidade de CD-ROM.



Como utilizar o recurso de ejeção manual.
A figura mostra duas localizações possíveis
para o botão de ejeção manual.

- 3 A porta da unidade de CD-ROM será solta, abrindo um pouco. Puxe-a cuidadosamente para fora até ficar totalmente aberta e retire o disco.
- 4 Para fechar a porta da unidade de CD-ROM, empurre-a com cuidado sem forçá-la. A porta da unidade de CD-ROM pode não fechar completamente até que esteja funcionando normalmente (por exemplo, quando a energia voltar).
- 5 Se necessário, recoloque a moldura frontal da unidade de CD-ROM.

Se uma Placa Acessória Não Funcionar

- Verifique se a placa foi firmemente instalada no slot.
- Verifique se a placa acessória foi configurada corretamente.
- Verifique se a placa não está utilizando memória, endereços de E/S, um IRQ ou DMA também utilizados pelo PC. Consulte página 74 e também o manual da placa para obter mais detalhes.

Se Você Esqueceu a Senha

NOTA

Utilize estas instruções se as senhas foram configuradas com o programa *Setup* HP.

- ☐ Se você esqueceu a Senha de Usuário, mas não a senha de Administrador, utilize o seguinte procedimento:
 - 1 Desligue o PC.
 - 2 Reinicialize o PC. Se o teclado estiver bloqueado, digite a senha de administrador.
 - 3 Aguarde até que **F2=Setup** seja exibido.
 - 4 Pressione **(F2)** para inicializar o *Setup*.
 - 5 Digite a Senha de Administrador para acessar o menu **Segurança/Senha de Usuário**.
 - 6 Mova para o campo Senha de Usuário e configure uma nova Senha de Usuário. Isto substituirá a antiga senha que você esqueceu.
 - 7 Pressione **(F3)** para salvar a nova senha e sair do *Setup*.
- ☐ Se você esqueceu a Senha de Usuário e a Senha de Administrador:
 - 1 Desligue o PC.
 - 2 Retire a tampa do PC.
 - 3 Coloque a chave 7 no bloco da chave da placa de sistema em CLOSED.
 - 4 Ligue o PC e deixe-o completar a rotina de inicialização.
A mensagem "As senhas foram apagadas, desligue o PC e configure a chave 7 para a posição OPEN antes de reinicializar" será exibida.
 - 5 Desligue o PC.
 - 6 Volte a chave 7 para OPEN.
 - 7 Recoloque a tampa do PC.
 - 8 Ligue o PC e deixe-o completar a rotina de inicialização.
 - 9 Após a conclusão do Auto Teste de Inicialização, pressione **(F2)** quando for solicitado a utilizar o *Setup*.
 - 10 Configure novas Senhas de Usuário e de Administrador.
 - 11 Pressione **(F3)** para salvar a nova senha e sair do *Setup*.

Se o Recurso PCI Wakeup Não Funcionar

Se você instalou uma placa acessória que suporta o recurso PCI WakeUp e esse recurso não funciona:

- Verifique se o cabo PCI WakeUp está conectado corretamente à placa de sistema e ao plano básico dos slots de placa acessória. Consulte a página 35, para obter mais informações.
- Consulte a documentação da placa acessória para obter instruções sobre a instalação e utilização da placa.

Se Houver Algum Problema de IRQ na Instalação de uma Placa de Som

Se você instalou uma placa de som e:

- estiver utilizando o Windows NT 4.0
- seguiu as instruções de instalação fornecidas com a placa de som
- recebeu uma mensagem informando que não há IRQ disponível para a placa de som.

Siga as instruções:

- 1 Reinicialize o PC e entre no programa *Setup* (consulte página 48 para obter mais informações).
- 2 Reserve um IRQ para a placa de som ISA. Você pode reservar IRQ 5, IRQ 9, IRQ 10 ou IRQ 11 para esse propósito. Para isso, vá para o submenu “Exclusão de Recursos ISA” do menu “Avançado” e, em seguida, defina o IRQ escolhido como “Reservado”.
- 3 Salve as alterações, saia do programa *Setup* e refaça o procedimento de instalação do Windows NT 4.0 para a placa de som.

Se Houver Algum Problema de Software no PC

Se o Software Não Funcionar

Se a luz indicativa acima do botão de ligação estiver acesa, mas alguns softwares não executarem:

- Consulte os manuais do sistema operacional e do aplicativo.
- Se o Windows não for executado corretamente, consulte o manual do Windows para obter instruções.

Se a Data e a Hora Estiverem Incorretas

A data e hora podem estar incorretas pelas seguintes razões:

- a hora mudou de acordo com o horário de verão
- o PC ficou desligado da tomada por muito tempo e a bateria está descarregada.

Para alterar a data e hora, utilize os utilitários do seu sistema operacional ou o programa *Setup*.

Se Houver Algum Problema de Áudio no PC

Sem Som Durante a
Execução de Qualquer
Aplicativo

Verifique se o volume de saída não está definido como zero. Utilize o controle de volume no painel frontal. Verifique se os fones de ouvido não estão conectados diretamente à unidade de CD-ROM (consulte as informações de conexão no capítulo 1).

Se você estiver utilizando o Windows NT 4.0, verifique as definições de volume, mudo e balanço. Consulte a documentação do sistema operacional para obter mais informações.

Lembre-se de que a conexão dos fones no painel frontal corta o som do alto-falante interno e externo conectados à saída de áudio Stereo Out.

Quando o PC se inicializa, a interface de áudio integrada pode não ter ajustes de IRQ ou DMA. Esses ajustes são inicializados pelo software na inicialização. Os arquivos do sistema podem não ter os itens necessários.

A falta de som também pode ser causada por um conflito de hardware. Os conflitos de hardware ocorrem quando dois ou mais dispositivos periféricos competem pelas mesmas linhas ou canais de sinal. Os conflitos entre uma interface de áudio e outro dispositivo periférico podem acontecer devido aos ajustes dos endereços de E/S, canal IRQ ou canal DMA. Para resolver o conflito, altere os ajustes da interface de áudio ou de outro acessório ISA no sistema.

Sem Saída dos Sons
Digitalizados de 8 bits
ou 16 bits

Isto pode ser devido ao canal de DMA selecionado ou a um conflito de interrupção. Utilize o software de controle de áudio do sistema operacional para alterar o canal DMA ou ajuste IRQ da interface de áudio.

O Volume está Muito
Baixo

O PC tem duas saídas, Stereo Out na parte posterior do computador e uma saída de fone de ouvido no painel frontal, que fornece o mesmo sinal. Essa é uma saída de baixa distorção que não serve (sem amplificação) para dispositivos de baixa impedância, como alto-falantes. Se forem conectados dispositivos de baixa impedância (menos de 32 ohms) na saída Stereo Out ou na de fones de ouvido, o volume será baixo.


Entrada de Áudio do Microfone está Muito Baixa ou Sem Som	Verifique se as especificações do microfone satisfazem as exigências dos componentes de som de 16 bits. O microfone deve ser do tipo elétrico de 600 ohms.
Zumbido	Se o fio terra da alimentação dos componentes do áudio for inadequado, poderá ocorrer um zumbido. Isto pode ocorrer se o PC estiver conectado a um sistema de alta fidelidade. Conecte todos os dispositivos a tomadas adjacentes (5 cm / 2 polegadas uma da outra) ou utilize filtros de linha.
Estalos Ocasionais em Reprodução de Sons	Esses estalos normalmente são resultado da incapacidade do PC de transferir amostras de áudio no tempo exigido. Uma solução é utilizar uma taxa de amostragem mais baixa. A gravação ou reprodução a 22 kHz exige menos dos recursos do sistema do que a gravação de áudio a 44 kHz.
O PC Trava Durante a Gravação	<p>Áudio digital não comprimido pode eventualmente ocupar o disco rígido. Por exemplo, um minuto de som estéreo gravado numa resolução de 44 kHz ocupa aproximadamente 10,5 MB. Antes de gravar, verifique se há espaço livre suficiente no disco rígido.</p> <p>A compressão de dados pode reduzir o espaço exigido. A compressão de hardware A-law e μ-law utilizada pela interface de áudio permite a amostragem de som em uma resolução de 16 bits, mas gera a mesma quantidade de dados que uma amostra de 8 bits.</p>

3 Como Solucionar Problemas no PC

Como Instalar uma Bateria Externa

Também é possível instalar uma bateria externa no PC, que pode ser solicitada ao revendedor autorizado. Instale a bateria externa da seguinte forma:

- 1 Após retirar a tampa do PC, conecte o cabo da bateria externa ao conector de bateria na placa de sistema.
- 2 Coloque a bateria externa utilizando a fita auto-adesiva fornecida.




Após instalar a bateria de substituição ou externa, recoloque a tampa do PC e execute o programa *Setup* para configurar o PC novamente.

Informações Técnicas

Chaves da Placa de Sistema

Chaves da Placa de Sistema



Chave	Função da chave:
1	Reservado - Não utilize
2 - 5	Velocidade do processador, consulte a próxima tabela
6	CMOS: Open = normal (padrão) Closed = apagar CMOS e recarregar os valores padrão no <i>Setup</i>
7	Senha: Open = ativada (padrão) Closed = desativada / apagar senhas do Usuário e do Administrador
8	Ligação do teclado: Open = desativada Closed = ativada (padrão)
9, 10	Reservado - Não utilize

Frequência do Processador	Chave 2	Chave 3	Chave 4	Chave 5
200	Open	Open	Closed	Open
233	Open	Open	Closed	Closed
266	Open	Closed	Open	Open
300	Open	Closed	Open	Closed
333	Open	Closed	Closed	Open
366 ¹	Open	Closed	Open	Closed

1. Configurações da Chave caso estas frequências do processador se tornem disponíveis.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Informações Técnicas

Consumo de Energia

NOTA: Estes são os piores casos de valores de consumo de energia. Para obter valores mais precisos, consulte a planilha de dados para este PC no site da HPna Internet.

Consumo de Energia (Windows NT)	115V / 60Hz	230V / 50Hz
Operacional com entrada/saída	< 52 W	< 52 W
Operacional sem entrada/saída	< 35 W	< 33 W
Espera	< 30 W	< 30 W
Desligado	< 5 W	< 5 W

NOTA

Ao desligar o PC utilizando o botão no painel frontal, o consumo cai abaixo de 5 Watts, mas não é zero. O método especial de ligar/desligar utilizado por este PC aumenta significativamente a vida útil da fonte. Para atingir consumo zero no modo "desligado", tire o PC da tomada ou utilize um bloqueador de energia.

Consumo de Energia Típico/Disponibilidade para Slots de Acessórios ISA

+ 5 V	4,5A limite por slot (limitado pela placa de sistema)
+ 12 V	1,5A limite por slot (limitado pela placa de sistema)
-5 V	0,1A limite total de energia (limitado pela fonte de alimentação)
-12 V	0,3A limite total de energia (limitado pela fonte de alimentação)

Consumo de Energia Típico/Disponibilidade para Slots de Acessórios PCI

+ 5 V	4,5A máximo por slot
+ 12 V	0,5A máximo por slot
-12 V	0,1A máximo por slot

Há um limite máximo por slot de 25 W entre todos os trilhos da fonte.

Emissão Acústica de Ruído

NOTA: Estes são os piores casos de valores ruído. Para obter valores mais precisos, consulte a planilha de dados para este PC no site da HPna Internet.

Emissão de Ruído	Potência de Som	Pressão de Som
Operacional	LwA < 40 dB	LpA < 35 dB
Operacional com acesso ao HDD	LwA < 41 dB	LpA < 35 dB
Operacional com acesso ao FDD	LwA < 43 dB	LpA < 37 dB

Características Físicas

Características	Descrição
Peso (excluindo o monitor e o teclado)	9 kg (20 libras)
Dimensões	Largura: 43,5 cm (17,1 polegadas) Altura: 13,2 cm (5,2 polegadas) Profundidade: 44,6 cm (17,5 polegadas)
Base de apoio	0,194 m ² (2,08 pés ²)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70° (-40 °F a 158 °F)
Humidade de armazenamento	8% a 80% (relativa), não-condensável a 40°C (104 °F)
Temperatura de operação	10 °C a 40°C (50 °F a 104 °F)
Umidade de operação	15% a 80% (relativa)
Fornecimento de energia	Voltagem de entrada: 100 - 127, 200 - 240V ac (alguns modelos possuem chave de seleção de voltagem) Frequência de entrada: 50/60 Hz Potência máxima de saída: 120W contínua

3 Como Solucionar Problemas no PC

Informações Técnicas

IRQs, DMAs e Endereços de E/S Utilizados Pelo PC

IRQs utilizados pelo PC Os mapas de IRQ, DMA e endereços de E/S aqui apresentados são para um PC com configuração básica. Os recursos utilizados pelo PC podem variar, dependendo das placas acessórias que estão ligadas a ele.	IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ8 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12 IRQ13 IRQ14 IRQ15	timer do sistema teclado sistema em cascata livre se não utilizado para porta serial livre se não utilizado para porta serial livre se não utilizado para porta paralela controladora de unidade de disco flexível livre se não utilizado para porta paralela clock em tempo real disponível para PCI, se não utilizado pela ISA disponível para PCI, se não utilizado pela ISA disponível para PCI, se não utilizado pela ISA mouse co-processador controladora de disco rígido IDE integrada livre se não utilizado pela segunda controladora IDE
DMAs utilizados pelo PC	DMA 0 DMA 1 DMA 2 DMA 3 DMA 4 DMA 5 DMA 6 DMA 7	livre livre se não utilizado para porta paralela no <i>Setup</i> controladora de unidade de disco flexível livre se não utilizado para porta paralela no <i>Setup</i> utilizado para canais DMA em cascata 0-3 livre livre livre
Endereços de E/S utilizados pelo PC	96h - 97h reservado para HP 170h - 177h, 376h canal secundário IDE 1F0h - 1F7h, 3F6h canal principal IDE 278h - 27Fh (e 3A8h) porta paralela 2E8h - 2EFh porta serial 2F8h - 2FFh porta serial 370h - 371h controladora de E/S integrada 378h - 37Fh porta paralela 3B0h - 3DFh (3B0-3BB,300-3DF) controladora de vídeo integrada 3E8h - 3EFh porta serial 3F0h - 3F5h, 3F7h controladora de disco flexível integrada 3F8h - 3FFh porta serial 678h - 67Bh porta paralela se o modo ECP for selecionado 778h - 77Bh porta paralela se o modo ECP for selecionado	

Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard

Os computadores da Hewlett Packard são projetados com qualidade e confiabilidade para oferecer muitos anos sem problemas. Para verificar se o sistema mantém sua confiabilidade e para atualizá-lo com os últimos lançamentos, a HP e a rede mundial de revendedores autorizados e treinados fornece uma série de opções de suporte e serviços.

Para saber mais sobre as opções de suporte e serviços, entre em contato com o site da HP na World Wide Web em:

<http://www.hp.com/go/vectra/>.

ou vá direto para o suporte em:

<http://www.hp.com/go/vectrasupport/>

O site da HP possui uma ampla variedade de informações sobre os produtos, serviços e suporte da HP, incluindo:

- Descrição das opções de suporte e serviços da HP.
- A documentação de suporte para o PC está no formato HTML.
- O kit MIS do PC, que contém o conjunto completo de documentação do PC (consulte página v para obter detalhes).
- Drivers e software para o PC.

3 Como Solucionar Problemas no PC

Serviços de Informações e Suporte da Hewlett Packard

